

NX-10-V3-EUR

48 MG Funk-Einbruchmeldezentrale in kleinem Gehäuse

Übersicht

Die NX-10 ist ein sehr umfangreiches Funk-Sicherheitssystem und verwaltet bis zu 48 Meldegruppen, die sowohl als Einbruch, Notruf oder Brand programmiert werden können. Die NX-10 besticht durch die einfache Installation und Bedienerfreundlichkeit. Mit bis zu 4 Bereichen und 48 Meldegruppen können Sicherheitslösungen für den kleinen und mittleren Bereich realisiert werden.

Hohe Standards

Die Zentrale verwaltet standardmäßig 48 Funk-Meldegruppen. Zwei programmierbare Ausgänge in der Zentrale können zur Ansteuerung externer Geräte oder Komponenten genutzt werden. Zahlreiche Erweiterungsmodule ermöglichen den Aufbau einer modularen Struktur, womit eine Vielfalt von Überwachungsmöglichkeiten realisiert werden können, wie z.B. MG-Erweiterungen, Ausgangserweiterungen, Relais-Erweiterungen, Audiomodule etc.

Kabellose Anwendung

Die NX-10 kann mit bis zu 4 Funk-Bedienteilen betrieben werden. Die Bedienteile werden durch leistungsstarke Batterien versorgt, deren Lebensdauer bis zu 3 Jahren betragen können. Bis zu 48 Funkmeldegruppen können auf einfachste Art in das System eingelernt werden und ermöglichen somit eine flexible Installation.

Einfache Programmierung

Die Zentrale kann einfach über das menügeführte LCD-Bedienteil oder mittels PC und der Programmiersoftware DL900 über die USB-Schnittstelle programmiert werden.



Standardleistungsmerkmale

- 48 drahtlose Meldegruppen
- 2 drahtgebundene MG-Eingänge in der Zentrale
- Kompatibel mit NX-Erweiterungsmodulen
- Menügeführte Bedienteilprogrammierung oder Location-Programmierung
- Formschönes, bidirektionales Funk-Bedienteil
- 4 Scharfschaltbereiche
- Ereignisspeicher mit bis zu 512 Ereignissen
- Dual-Transceiver kann innerhalb oder außerhalb der Zentrale platziert werden
- USB-Port für PC Programmierung und Software Update
- EN 50131 Grad 2 Klasse 2 zertifiziert
- REQ & INCERT zertifiziert

NX-10-V3-EUR

48 MG Funk-Einbruchmeldezentrale in kleinem Gehäuse

Technische Daten

Spannungsversorgung	230 VAC, 50 Hz, 25 VA
Betriebsspannung	16.5 VAC/50 Hz
Batterie	Max. 12 VDC/7,2Ah
Nebenmelderausgang	1.2 A
Ausgangsspannung	13.8 V +/- 2%
Anzahl der Meldegruppen	
drahtgebunden	2
drahtlos/Funk	48
Benutzercodes	99 (4-stellig) oder 66 (6-stellig)
Sicherungsbereiche	4
Speicher (Ereignisse)	512 Ereignisse
Ausgänge	
Relais	2 x 1.1A bei 13.8V +/- 10% (2 SPDT)
Überwacher Sirenen Ausgang	1 x 1A bei 13.8V +/- 10%
MG-Abschlußwiderstand	3K3 Ohm
Funk	
Frequenz	868 MHz Gen2
	Dual Transceiver
	Auto Diversity
Betriebstemperatur	-10° bis 55°C
Abmessungen	
Gehäuse (H x B x T)	225 x 255 x 120 mm
max. Luftfeuchtigkeit	Max 95%, nicht kondensierend
Gewicht (o.Akku)	1.7 Kg

Bestellinformation

Artikel Nr.	Beschreibung
NX-10-V3-EUR	48 MG Funk-Einbruchmeldezentrale in kleinem Gehäuse
NX-1048-R-EN	Menügeführtes LCD Funk-Bedienteil 868 MHz Gen 2 - weiß
NX-1048-EN	Menügeführtes LCD-Bedienteil - weiß, drahtgebunden
NX-7002N-V3	GSM/GPRS Übertragungsmodul - steckbar für NX10-V3 / NetworX Zentralen
TX-7001-05-1	Drahtlose Innensirene 868 MHz Gen2
TX-7201-05-1	Drahtlose Außensirene 868 MHz Gen2